スマートフォンユニーク AGE phone (iPhone,iPad) 設定マニュアル

Ver2.0.5 2019/03/04 更新 Ver2.0.4 2018/06/18 更新 Ver2.0.3 2017/07/20 更新 Ver2.0.0 2015/01/09 更新 Ver1.0.0 2011/07/29 作成

2

iPhone · iPad (AGEphone)の場合

1. アカウントをご登録いただき、スマートフォンユニーク、電話番号をご用意ください。

2. 端末を御用意の上、App StoreにてAGEphone をインストールします。 ※Apple IDを設定した国や地域によっては、アプリをダウンロード できない場合がございます。

3. AGEphoneを立ち上げ 設定 ⇒ 簡易設定へすすみ、下記を設定します。

- ・ドメイン : ログインサーバー
- ・内線番号 : スマートフォンユニーク
- ・認証ID : スマートフォンユニーク
- ・パスワード : 端末パスワード BG着信を許可する : 「オン」に設定

4. 設定 ⇒ 高度な設定 ⇒ SIPとすすみ、SIPポートを 5060 に設定します。

***** IS 171	taon	* * # 12% =D+
	設定	完了
アカウント		>
発着信ルール		>
ネットワーク		>
SIP		>
メディア		>
一般		>







iPhone・iPad (AGEphone)の場合

5. 設定 ⇒ 高度な設定 ⇒ メディア ⇒ コーデック選択 ◆SPEEX/8000のみ

◆ 3FEEX / 80000007 / ・「3G接続時に有効」「Wifi接続時に有効」 ともにオン



6. 設定 ⇒ 高度な設定 ⇒ メディア ⇒ DTMFの種類 ⇒ RF4733をオン

SIMなし 🗢 15:50 く設定 メディン	- 7		SIMなし 穼 🗙 メディア	^{17:23} DTMFの種類	
コーデック選択	>		Inband		
コーデック設定	>		RFC4733		~
サンプリング周波数	16000 Hz 🔅		SIP Info		
DTMFの種類	RFC4733				
無音圧縮	\bigcirc)			
パケット長	デフォルト >				
ジッターバッファー (WiFi) 80 >					
ジッターバッファー (モ	バイル) >				
音声優先制御(QoS)	\bigcirc				
音声優先制御値 46					

iPhone・iPad (AGEphone)の場合

7. 設定 ⇒ 高度な設定 ⇒ ネットワーク ⇒ キープアライブ条件

「いつも」を選びます。

く設定 ネットワーク	くネットワークキープアライブ条件
優先的に接続するネットワークが利用可能な時にこのプロフ ァイルへ切り替える	
プロファイル切替候補	行わない
	WiFiネットワーク
優先的に接続するネットワークが利用可能な時に限り、この プロファイルを使用する	3G Only
プロファイル自動切替	いつも 🖌
NAT越え設定 ローカルIP >	
STUNサーバ l	
STUNサーバ2	
キーブアライブ	
キープアライブ条件 いつも >	
キープアライブ間隔 15 sec >	
強制WiFi維持	

8. AGEPhoneを立ち上げ発信先番号を押す事で弊社経由(03等)で発信ができます。

